



零线/火线测试



线路断电查找

产品功能

用于 AC12V~300V 市电检测、电压测试、导通测试、零火线检验、电池正负极检测，线路断电查找。

产品特点

- 1、一机多用，可测交流电压、导通、电池正负极，自带手电筒，功能全面。
- 2、接触式直读电压，绝缘操作，支持接触感应查断点、自动区分零火线。
- 3、自动关机，欠压提示，声光报警，严格安全规范，防触电设计，安全省心。
- 4、支持数据保持，自动保留数据，方便快捷。

技术规格

电源	DC1.5V, 7号电池 (LR03)
显示屏	三位LCD显示, 显示域: 11×25mm
工作电压	交流电压12V~300V, 50/60Hz
测量误差	±(5%+3)
报警方式	声光报警
手电筒	白色LED照明灯
数据保持	有
自动关机	无操作约5分钟自动关机
欠压提示	当电池欠压会显示 \blacksquare 符号, 需及时更换电池
仪表尺寸	165mm×21mm×30mm
仪表质量	约65g(含纸盒)
工作环境	0℃~40℃; 0%~95%RH
海拔高度	≤2000米
安全等级	CAT. II300V
随机附件	仪表: 1个; LR03电池: 1节